

SYSTEMBESCHREIBUNG

Objektbestandteil: CB-Funkgerät umschaltbar für Frequenz- und Amplitudenmodulation

Objektmerkmale:

1. Frequenzbereich: 26,960 MHz bis 27,410 MHz
HF-Ausgangsleistung: 4,0 W
Sendeart: F 3 E
Frequenzhub: 1,9 kHz
Anzahl der HF-Kanäle: 40
2. Frequenzbereich: 27,000 MHz bis 27,140 MHz
HF-Ausgangsleistung: 1,0 W
Sendeart: A 3 E
Modulationsgrad: 75 %
Anzahl der HF-Kanäle: 12
Betriebsart: Wechselsprechen auf einer Frequenz

Das CB-Funkgerät ist mit folgenden Anschlüssen ausgestattet:

1. eine Koaxialbuchse für eine Rundstrahlantenne
2. eine Anschlußbuchse für Lautsprecher-Mikrofon
3. eine eingebaute Ladebuchse