

Zodiac M 244 Diodenliste für Prioritätskanäle

Kanal Nr.	Dioden an PIN :	Kanal Nr.	Dioden an PIN :
1	2	21	2,7
2	4	22	4,7
3	2,4	23	2,4,7
4	5	24	5,7
5	2,5	25	2,5,7
6	4,5	26	4,5,7
7	2,4,5	27	2,4,5,7
8	3	28	3,7
9	2,3	29	2,3,7
10	6	30	6,7
11	2,6	31	2,6,7
12	4,6	32	4,6,7
13	2,4,6	33	2,4,6,7
14	5,6	34	5,6,7
15	2,5,6	35	2,5,6,7
16	4,5,6	36	4,5,6,7
17	2,4,5,6	37	2,4,5,6,7
18	3,6	38	3,6,7
19	2,3,6	39	2,3,6,7
20	7	40	keine Dioden

Verwendbare Dioden : 1 N 4148 oder ähnliche Silizium-Schaltdiode

Steckleiste : 7- polig, blau, der Stift, der dem grauweißen Lötstift am nächsten steht, ist PIN 1

Diodeneinbau : schwarzer Ring bzw. Kathodenzeichen zeigt zur Steckleiste hin, siehe Zeichnung

Hinweis : eventuell muß noch das Programmierkabel vom entsprechenden grauweißen Lötstift zur Hauptplatine verlegt werden, falls noch nicht vorgerüstet.