

ATP 100 (VHF) ATP 400 B (UHF)

Private Mobile Radio

... powerful, reasonably priced

Maße/Dimensions: 61 x 141 x 41 mm o. / w/o Ant.
Gewicht/Weight: 420 g incl. NiMH Akku/battery + Ant.

Lieferumfang/Scope of Supply:

Betriebsfunk-Handgerät/handheld radio set
Gummiwendelantenne/helical antenna
NiMH-Akku/NiMH battery 1650 mAh/7,2 V
Tisch-Schnellladegerät mit 2 Ladeschächten/
Desk top quick charger with dual slot
abnehmbarer Gürtelclip/removable belt clip
Bedienungsanleitung/user manual

stabo ATP 100 Art.-Nr. 01730
stabo ATP 400 B Art.-Nr. 01731

Technische Daten

| Allgemein | ATP 100 | ATP 400 B |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| Frequenzbereich | 146 - 174 MHz | 440 - 470 MHz |
| Betriebsart | F3E (FM) | |
| Kanalraster | 12,5 kHz/20 kHz | |
| Spannungsvers. | 7,2 Volt | |
| Arbeitstemperatur | -20°C - +55°C | |
| Stromaufnahme | Senden 2,0A, Empfang 0,5A | |

Sender

| | | |
|--------------------|---------|-------|
| Sendeleistg. Lo/Hi | 1/5 W | 1/4 W |
| Modulationshub | 3,5 kHz | |

Empfänger

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Empfindlichkeit | -119dBm (0,25µV) 12dB SINAD |
| NF-Ausgangsleistg. | 500 mW an 16 Ohm |

Specifications

| General | ATP 100 | ATP 400 B |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| Frequency range | 146 - 174 MHz | 440 - 470 MHz |
| Mode | F3E (FM) | |
| Channel spacing | 12.5 kHz/20 kHz | |
| Power supply | 7.2 volts | |
| Operat. temperature | -20°C - +55°C | |
| Power consumption TX 2.0A | | RX 0.5A |

Transmitter

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Transmit. pwr. Lo/Hi | 1/5 W | 1/4 W |
| Modulation amplif. | 3.5 kHz | 3.5 kHz |

Receiver

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Sensitivity | -119dBm (0.25µV) 12dB SINAD |
| AF output power. | 500 mW with 16 ohms |

option. Zubehör/Optional accessories: Art.-Nr.

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| AVP-10 | Ohrhörer-Mikrofon mit VOX Earphone microphone with VOX | 01467 |
| LI 1700 | Li-Ion Akku/Li-Ion battery pack 1700 mAh/7,2V | 01732 |
| AHM-10 | Lautsprecher-Mikrofon Loudspeaker microphone | 01458 |
| APE-10 | Ohrhörer-Mikrofon Earphone microphone | 01459 |
| ALCC | Leder-Tragetasche Leather case | 01733 |
| | Trageriemen für/strap for LC100 | 01099 |
| APPC-0012 | Programmierset/programming kit | 01736 |

... das leistungsfähige
Betriebsfunkhandy
zum kleinen Preis



anmelde-
und gebührepflichtig
license and fee required

- IP 54 geprüft
- 256 Kanäle
- umschaltbare Sendeleistung (1W/5W)
- 5-Ton-Folge-Selektivruf
- DTMF Decoder und Encoder
- CTCSS, DCS-Pilotton
- Hochleistungs-Akku 1650 mAh NiMH
- Notruf-Taste
- Kanal-Suchlauf
- VOX Freisprechfunktion
- Password-Funktion
- Batteriesparschaltung
- Batterie-leer-Warnung
- Rauschsperr, regelbar
- Programmierung per PC (Windows)
(Programmierset optional)

optionales Zubehör:

Optional Accessories:



ALCC
Leder-Tragetasche
Leather case



APE-10
Ohrhörer-Mikrofon
Earphone microphone



AVP-10
Ohrhörer-Mikrofon
mit VOX
Earphone
microphone
with VOX



AHM-10
Lautsprecher-Mikrofon
Loudspeaker microphone



LI 1700
Li-Ion Akku/battery pack
1700 mAh/7,2V

APPC-0012
Programmierset
mit Servicekabel
Programming kit
with service cable

